

## タッチパネル&非接触 IC 式電気錠

- カード、暗証番号での解錠が可能 ※二重認証 OK
- 室内からはワンタッチ解錠
- 扉加工なしで取付可能
- 電池式のため停電時も安心
- PC で入室履歴も確認可能



### 【製品規格】

室外リーダー	53.2(W)×89.8(H)×17(D)mm	ダイカスト、ABS、PMMA
室内ボディ	69.9(W)×128(H)×40.5(D)mm	ダイカスト、ABS、SPC1
サブボディ	69.9(W)×85.5(H)×40.5(D)mm	ダイカスト、ABS、SPC1
対応錠前	MIWA LA 系、LSP 系 / GOAL LX 系	環境により取付が出来ない場合や、マグネットセンサーの移設が必要な場合もあります。
対応扉厚	LA/33 ~ 50mm, LSP・LX/30 ~ 50mm	
対応バックセット	外開き扉 51mm ~、内開き扉 38mm ~	
使用電源	EVOLTA 単三アルカリ乾電池 4 本 (別売)	AC アダプター (オプション)
非常電源	9V 角型アルカリ乾電池 (別売)	パナソニック製
電池寿命	約 1 年 (リモコンモデル約 8 ヶ月)	1 日 10 回使用
使用可能温度範囲	-20 ~ 50℃	IPX4 の防沫性 (室外リーダーのみ)※1
認証方法	非接触 IC カード / 暗証番号	FeliCa(ISO18092)
カード周波数	13.56MHz	Mifare(ISO14443A)
カード登録枚数	最大 250 枚	おサイフケータイ
暗証番号設定	4 ~ 12 桁	※変動コード不可

※1 IPX4: あらゆる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を及ぼさない

### Contact

当社までお気軽にお問合せください。

株式会社プライムセキュリティー <http://www.primesecurity.co.jp/>

#### ■本社

〒244-0002 神奈川県横浜市戸塚区矢部町 65 イエルコロレビル 1F  
TEL:045-410-9235 FAX:045-410-9236

#### □大阪オフィス

〒530-0033 大阪府大阪市北区池田町 2-1-102  
TEL:06-6136-1110 FAX:06-6136-1130

#### □札幌オフィス

〒003-0832 北海道札幌市白石区北郷二条 12 丁目 4-14  
TEL:011-600-2400 FAX:011-876-8541